

Fiche Produit



Artisan 30H

L'Artisan 30H est la version tête du combo Artisan 30.

L'Artisan 30H est une tête à lampes entièrement câblée à la main "à l'ancienne" sur un circuit point à point. Il possède 2 canaux, le premier basé sur une pentode EF86 et un circuit bass shape à 5 positions, le second sur une 12AX7 et un Voice control à 2

positions pour encore plus de flexibilité sonore. La section puissance équipée de 4 EL84 peut être commutée en mode 10W classe A (single-ended) ou bien en 30W push-pull (plus dynamique), toujours en classe A, afin d'obtenir le maximum de flexibilité sonore.

Caractéristiques

Type	Tête à lampes
Puissance (RMS)	30 watts ou 10 watts (ajustable)
Lampes	1 x GZ34, 4 x EL84, 3 x ECC83, 1 x EF86
Nb de canaux	2
Face avant	Channel 1 : entrées hi, lo, volume, tone, bass shape - Channel 2 = entrées hi, lo, gain, voice, bass, middle, treble, volume - Switches 10W/30W, standby, power
Face arrière	Sélecteur d'impédance, 2 sorties speaker
Poids (kg)	17.3
Dimensions (mm)	715 x 289 x 208.5